

GENERATOR

発電機

屋外作業やイベントなどの電源確保や
停電時や緊急時の予備電源として



仕事に、遊びに、非常用に いつでも・どこでも気軽に使える発電機。



イザという時の備えに！1台あると安心。 防災対策として準備しませんか？

テレビやラジオで情報を確認したり、スマートフォンの充電や照明、暖房器具などに使えて突然やってくる災害の際にも安心して対応可能!しもの時に役立ちます。



EIVGシリーズ

- エコモードスイッチで省エネ運転**
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能!
- LEDの点灯表示でお知らせ**
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心!
- スイッチ1つで周波数の切替えが可能**
電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事ができます。

EGシリーズ

電圧の確認に**交流電圧計**

過負荷時は、サーキットブレーカーが作動するので安心!

便利な直流出力
予期せぬバッテリーあがりの充電に。
※EG-2050D/EG-2060Dは、直流バッテリー充電用コードは付属されていません。

用途・目的に合わせて最適なアイテムをお選びください。

| インバーター | | | スタンダード | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| パソコンや精密機器も安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給! | | | | | |
| | | | | | |
| EIVG-900D インバーター発電機 | EIVG-1600D インバーター発電機 | EIVG-3200D インバーター発電機 | EIGG-600D インバーター発電機 (カセットボンベ式) | EG-2050D エンジン発電機 (50Hz専用) | EG-2060D エンジン発電機 (60Hz専用) |
| 4サイクルガソリンエンジン | | | 4サイクルガスエンジン | 4サイクルガソリンエンジン | |
| 定格出力0.9kVA | 定格出力1.6kVA | 定格出力3.2kVA | 定格出力0.6kVA | 定格出力2.0kVA | |

ご使用になりたい電気製品は何ですか？

発電機を選ぶ際は、使用する電気製品の消費電力をよく確認しましょう。

- スマートフォンの充電 約10~15W
- ノートパソコン 約70W
- 液晶テレビ 約50~250W
- 電気ストーブ 約500~1000W
- 電気スタンド 約50W
- 電気ポット 約350~600W
- ホットプレート 約800~1500W
- 灯光器 約100W

例えば...

20W + 50W + 900W + 500W = **合計 1470W**

スマートフォンの充電(2台分) + 電気スタンド + 電気ストーブ + 電気ポット

適合機種 **EIVG-1600D**
定格出力 1.6kVA

※上記は一般的な電気製品の消費電力で参考値です。

※上記の家電製品以外の家電製品(扇風機、冷蔵庫、洗濯機など)モーター、圧縮機を搭載している家電製品を使用の際は起動電力が消費電力の約2~4倍が掛りますので余裕を持った出力の発電機が必要です。発電機の選定の際はご注意ください。

Point!

コンパクトサイズ
場所を選ばず保管ができます。



| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 燃料タンク容量 1.8L | 連続使用時間 約2.3時間 (定格負荷) | 定格出力 0.9kVA |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------|------------------|
| 4サイクルガソリンエンジン | 出力 1.15kW(1.5PS) |
| 排気量 53.5ml | リコイルスターター |

EIVG-900D インバーター発電機

- 使用燃料/自動車用無鉛ガソリン
- 点火プラグ/TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値/約70dB
- 本体寸法/W450×D260×H380mm ■質量/約12.7kg ■JAN/4511340060457

| | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------------|
| コンセント形状 | 交流 AC100V 9A(2口) | 直流 DC12V 5A | USB DC5V 2A(2口) |
|---------|------------------|-------------|-----------------|

付属品
・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

余裕の1600W出力
現場・日曜大工でも使用可能。



| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 燃料タンク容量 3.9L | 連続使用時間 約3時間 (定格負荷) | 定格出力 1.6kVA |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| 4サイクルガソリンエンジン | 出力 2.2kW(3.0PS) |
| 排気量 79ml | リコイルスターター |

EIVG-1600D インバーター発電機

- 使用燃料/自動車用無鉛ガソリン
- 点火プラグ/TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値/約70dB
- 本体寸法/W500×D280×H460mm ■質量/約21.0kg ■JAN/4511340060341

| | | | |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|
| コンセント形状 | 交流 AC100V 15A(2口) | 直流 DC12V 8A | USB DC5V 2A(2口) |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|

付属品
・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

ハイパワーモデル! 幅広いニーズに対応。



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 燃料タンク容量 12L | 定格出力 3.2kVA |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---------------|--|
| 4サイクルガソリンエンジン | 出力 [EG-2050D] 3.3kW(4.5PS) [EG-2060D] 3.8kW(5.2PS) |
| 排気量 196ml | リコイルスターター |

EIVG-3200D インバーター発電機

- 使用燃料/自動車用無鉛ガソリン
- 点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES 互換) ■騒音値/約75dB
- 本体寸法/W720×D460×H570mm ■質量/約50.0kg ■JAN/4511340060464

| | | | | |
|---------|-------------------|------------|-------------|-----------------|
| コンセント形状 | 交流 AC100V 15A(4口) | AC100V 30A | 直流 DC12V 8A | USB DC5V 2A(2口) |
|---------|-------------------|------------|-------------|-----------------|

付属品
・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

Point!

堅牢なフレーム
万が一の衝撃にも本体をしっかりガード。



※写真はEG-2050D

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 燃料タンク容量 8L | 連続使用時間 約5.5時間 (定格負荷) | 定格出力 2.0kVA |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------|--|
| 4サイクルガソリンエンジン | 出力 [EG-2050D] 3.3kW(4.5PS) [EG-2060D] 3.8kW(5.2PS) |
| 排気量 196ml | リコイルスターター |

EG-2050D エンジン発電機(50Hz専用)
EG-2060D エンジン発電機(60Hz専用)

- 使用燃料/自動車用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES 互換)
- 騒音値/約68dB ■本体寸法/W585×D450×H475mm ■質量/約39.0kg
- JAN/[EG-2050D]4511340060327 [EG-2060D]4511340060334

| | | |
|---------|-------------------|-------------|
| コンセント形状 | 交流 AC100V 20A(2口) | 直流 DC12V 8A |
|---------|-------------------|-------------|

付属品
・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1 ・エンジンオイル(600ml)×1
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に!



ガソリンより扱いやすいカセットボンベ
ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給OK! 長期保管可能なカセットボンベで手軽に使える。



簡単・手軽に燃料セット
手も本体も汚すことなく簡単に燃料交換ができます。シンプルなセット方法で誰でも簡単・安心して行えます。



持ち運びに優れた小型軽量設計!
本体重量約14kg
女性1人でも持ち運べ、保管も車載もスマート。

Point!

保管・メンテナンス楽々

ガソリンを抜く手間がなく、後処理が簡単!



AC/DC/USB 3way出力で多用途に対応

エコモードスイッチで省エネ運転
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間運転が可能!

LED点灯表示でお知らせ
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心!



AC出力×2
電源のない屋外でも電気製品を使うことができます。

DC出力×1
車やバイク、トラクター等屋外での12Vバッテリーの充電ができます。

USB出力×2
スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ等の電子デバイス対応できます。

スイッチ一つで周波数の切替えが可能
電源周波数を使用する地域に合わせて切り替えることができます。

燃料容量
500g
(カセットボンベ 2本)

連続使用時間
約1.5時間
(定格負荷)

定格出力
0.6kVA

4サイクルガスエンジン

出力 1.15kW(1.5PS)

排気量 53.5ml

リコイルスターター

EIGG-600D

インバーター発電機(カセットボンベ式)

- 使用燃料 / LPG(液化ブタン)
- 点火プラグ / TORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) ■騒音値 / 約71dB
- 本体寸法 / W470×D270×H390mm ■質量 / 約14.0kg ■JAN / 4511340060501

コンセント形状 交流 AC100V 6A(2口) 直流 DC12V 5A USB DC5V 2A(2口)

付属品

・直流バッテリー充電用コード×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

オプション品

・並列運転コード1.3m(EIGG-600D / NIGG-600用) [PC13-H05] JAN / 4511340120410

- 注意**
- ・発電機は排気ガスが出ます。屋内、換気の悪い場所では使用しないでください。
 - ・燃料はカセットコンロ用のLPGボンベ燃料を使用しますが、安全・規格面から「JIA認証」マーク入りのボンベを使用してください。
 - ・使用後、運搬時は必ずカセットボンベを外してください。ガス漏れの恐れがあります。



便利な直流出力

付属の直流バッテリー充電用コードで予期せぬバッテリーあがりの充電にも使用可能!



並列運転可能

2台並列接続することでより大きな消費電力の電気製品が使えます。(最大1200W)

※別売の並列運転コード(1.3m)が必要です。



一台あると安心

照明や電気ストーブ、スマートフォンの充電等、同時に接続ができるのもしもの時にも役立ちます。